

DC CURTAIN MOTOR

直流开合帘电机

DT82TE



TE: Built-in Transformer Electronic Radio / 变压器内置电子接收型

Electronic limit+ Built-in receiver + Resistance and stop function + Light touch-start function + Power off – manual function + Long lifetime function + External connecting with dry contact function+The third limit position+Elegant operation function

电子记忆限位功能 + 内置遥控功能 + 遇阻停止功能 + 轻触启动功能 + 停电手拉功能 + 超长寿命功能+外接干触点功能 + 第三行程点 + 优雅运行功能

Outline 电机外形图



Single - channel double - control emitter
单通道双控发射器
DC1660

Inner Structure Picture / 电机内部结构爆炸图



变压器 电子行程 内置接收 电机 减速 离合器

Curtain Motor Nameplate / 电机型号解读

DT 82 T E - 1.2 / 14
杜亚 电机 内置 电子 额定扭矩 打开 / 关闭速度
开合帘电机 外观代号 变压器 型 (N.m) (厘米/秒)

Technical Data / 技术参数表

Safety Curtain Weight 安全载重	Rated torque 额定扭矩	Open/Close Speed 打开/关闭速度	Rated Current 额定电流	Running Time 连续工作时间	Degree of Protection 防护等级	Max Number of Turns 最大限位圈数	Track Length 轨道长度	Weight 产品重量
(Kg)	(N.m)	(cm/sec)	(A)	(min)	(IP)	(Turn)	(m)	(kg)

100 - 240V/50HZ, 60HZ

Product Certificate / 产品认证标志 **CE RoHS**

DT82TE

Built-in Transformer
Electronic Radio
变压器内置
电子接收型

DT82TE - 1.2/14	50	1.2	14	0.14	20	40	80	≤12	1.40
-----------------	----	-----	----	------	----	----	----	-----	------



电机头部



电机尾部



电源线
251 - 030 - 17 - 00